

Switch Comutador KVM 2xUSB-C para 3 × USB-A + 2 × USB-C Power Delivery (PD) + HDMI + DisplayPort + áudio



Código produto:

10.12.0003

EAN:

8433281017641

Descrição:

Este comutador KVM permite controlar dois computadores com um único teclado, rato, monitor e dispositivo de áudio, utilizando ligações USB-C e USB-A, com suporte para HDMI ou DisplayPort e carregamento rápido USB Power Delivery (PD).

Especificações:

Entradas: • 2 × USB-C Saídas: • 3 × USB-A 2.0, até 480 Mbps • 2 × USB-C PD, até 100 W, para carregamento dos portáteis ligados. • 1 × HDMI com resolução até 8K@60Hz • 1 × DisplayPort com resolução até 8K@60Hz *Nota: As portas HDMI e DisplayPort não podem ser utilizadas em simultâneo.* • Áudio: suporta microfone e auriculares Indicadores LED para verificação do estado da ligação. Seleção de PC através de botão Não requer software nem controladores, uma solução totalmente Plug & Play. Basta ligá-lo ao computador e começar a utilizá-lo de imediato. Funciona com dispositivos USB-C e Thunderbolt com suporte para o modo DP Alt. Compatível com Windows, macOS, Android e distribuições Linux Dimensões do produto: 130 × 63 × 15 mm Cor: Cinzento Material: alumínio Inclui dois cabos USB-C macho para macho de 50 cm. Normas: CE, RoHS Teste de funcionamento: 100% testado

Conteúdo da embalagem:

1 × Comutador KVM Switch 2 × Cabos USB-C macho para macho 1 × Manual do utilizador

Informação da embalagem:

Caixa retail Peso aprox.(kg): 0,117 Medidas aprox.(mm) Altura/Largura/Comprimento: 187/113/32